

Art.

Descrizione

55611NET

ELETTRONICA DI GESTIONE STAND ALONE/NET**Per una porta**

Elettronica autonoma Stand-Alone e in rete seriale RS-485 per il collegamento fino a 120 porte controllate da PC mediante apposito applicativo software art.

55622NET

Collegamento a n° 2 periferiche di lettura (ingresso/uscita)

Scatola in ABS grigia mm. 160 x 95 x 65 per fissaggio su barra DIN

Distanza remotabile dalle periferiche di lettura: fino a 10 mt. con cavo flat e fino a 500 mt con collegamento delle periferiche tramite linea seriale RS-485

Alimentazione principale: 230 Vac

Alimentatore interno con carica-batteria tampone 12 V/1,2Ah max art. 00112 (esterna)

Uscita alimentazione 12 Vdc – 0,8 A max per elettroserrature

Comando elettroserratura: relè C./N.A./N.C. temporizzabile da 1 a 99 sec. o bistabile

Ingresso N.A. per apertura da pulsante, sensore di anta, stato serratura, blocco codici abilitati

Relè di allarme attivabile tramite sensore di anta per apertura forzata (disattivabile via software da menù)

Memorizzazione utenti su memoria Eeprom (ritenzione min. 10 anni).

Importante: i dati presenti in memoria possono essere copiati e trasferiti su eventuali ampliamenti di sistemi se installata in stand-alone

Display LCD 16 x 2 retroilluminato colore blu per le programmazioni e la visualizzazione degli stati operativi del sistema

Tastiera in polycarbonato a membrana a 4 tasti per la programmazione con le funzioni di: Up – Down – Program – Enter

Porta di rete : Net485 per la connessione e la gestione da PC

Porta USB per lo scarico su chiavetta degli eventi e della lista utenti in memoria

- Possibilità di memorizzare tessere magnetiche codificate in 2° traccia pre-esistenti come carte di credito, tessere di codici fiscali o tessere appartenenti ad altri sistemi di controlli accessi su standard ISO 2 (se collegato ad un lettore di tessere art. 55613 o 55613AL). Lettura max 10 caratteri

- Possibilità di memorizzare transponders
- Possibilità di memorizzare codici PIN

- Possibilità di memorizzare chiavi Dallas

Funzioni:

Gestione di 2000 utenti con tessere o codici differenti

Accesso a tutte le funzioni da tastiera locale

Programmazione codici utente tramite codice Master

Impostazione parametri rete Net485

Inserimento numero di indirizzo per il collegamento al PC

Programmazione tessere magnetiche / transponders / codici

Codici di accesso a lunghezza variabile con max 10 cifre

Programmazione per 3 distinte fasce orarie per ciascun utente

Selezione proibizione dell'accesso utente per giorni della settimana

Programmazione tessere a scalare

Inserimento utenti con data di scadenza

Cancellazione singolo utente con codice conosciuto o smarrito

Cancellazione totale della lista utenti

Impostazione data e ora

Selezione tempo di apertura serratura

Selezione Anti Pass-Back con l'utilizzo di 2 periferiche di lettura

Selezione impostazione allarme dopo 3 tentativi o per forzatura porta

Selezione impostazione blocco lettori

Visualizzazione lista utenti

Scarico diretto degli ultimi 500 eventi e lista utenti su chiavetta USB

A richiesta:

Elettronica per l'apertura porta tramite il riconoscimento della maggiore età di tessere a banda magnetica sanitarie e carte di credito



INTERNO

ESTERNO



CONFIGURAZIONE 1 PORTA CON TASTIERA



CONFIGURAZIONE 1 PORTA CON LETTORE



CONFIGURAZIONE 1 PORTA CON TRANSPONDER



CONFIGURAZIONE 1 PORTA CON TRANSPONDER



CONFIGURAZIONE 1 PORTA CON CHIAVE DALLAS

556110MNI

