



Nero



Bianco RAL 9002



Grigio RAL 9006

Art.	Descrizione
	ELETTROMANIGLIA Per serrature per porte tagliafuoco cieche e vetrate Corpo in zama verniciato nero Maniglia in alluminio verniciato nero con anima in acciaio zincato Meccanismi interni in acciaio cementato Dimensioni: mm 225 x 38 x 33, altezza maniglia mm 85 Interasse fra cilindro e maniglia mm 72 e 92 Quadro maniglia mm 9 (a richiesta mm 8) Fissaggio sulla porta senza dover eseguire fori supplementari Alimentazione 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: a 12 V – 700 mA spunto/500 mA mantenimento a 24 V – 300 mA spunto/200 mA mantenimento Fermo a giorno elettronico Led colore rosso (maniglia disabilitata nella versione 40600) e verde (maniglia abilitata nella versione 40800)
	VERSIONE SENZA TEMPORIZZATORE Impiego: applicabile al posto della tradizionale maniglia meccanica montata all'esterno della porta. La maniglia, che solitamente si trova in folle, può essere abilitata togliendo alimentazione (versione art. 40600) o fornendo alimentazione (versione art. 40800) tramite un contatto da pulsante o da controllo accessi. L'abilitazione è limitata alla durata dell'impulso. <u>Versione abilitata in mancanza di corrente – Finitura nera (standard)</u>
40600	
40600B	A richiesta (tempi di consegna variabili): <u>Versione abilitata in mancanza di corrente – Finitura bianca RAL9002</u>
40600GM	<u>Versione abilitata in mancanza di corrente – Finitura grigia RAL9006</u>
40800	<u>Versione disabilitata in mancanza di corrente – Finitura nera (standard)</u>
40800B	A richiesta (tempi di consegna variabili): <u>Versione disabilitata in mancanza di corrente – Finitura bianca RAL9002</u>
40800GM	<u>Versione disabilitata in mancanza di corrente – Finitura grigia RAL9006</u>
	VERSIONE CON TEMPORIZZATORE Caratteristiche supplementari rispetto alla versione precedente: Temporizzatore interno regolabile da 0-60 sec. (escludibile) Uscita Open Collector da abbinare ad un micro relè esterno per la segnalazione di maniglia abilitata (vedi art. 05258) Led bicolore rosso/verde per la segnalazione dello stato di maniglia abilitata o disabilitata Segnalazione acustica interna, escludibile, per l'indicazione di accesso abilitato Impiego: applicabile al posto della tradizionale maniglia meccanica montata all'esterno della porta. La maniglia, che solitamente si trova in folle, può essere abilitata tramite la chiusura di un contatto N.A. da pulsante o da controllo accessi. In questa versione l'alimentazione viene mantenuta fissa
40601	<u>Versione abilitata in mancanza di corrente – Finitura nera (standard)</u>
40601B	A richiesta (tempi di consegna variabili): <u>Versione abilitata in mancanza di corrente – Finitura bianca RAL9002</u>
40601GM	<u>Versione abilitata in mancanza di corrente – Finitura grigia RAL9006</u>
40801	<u>Versione disabilitata in mancanza di corrente – Finitura nera (standard)</u>
40801B	A richiesta (tempi di consegna variabili): <u>Versione disabilitata in mancanza di corrente – Finitura bianca RAL9002</u>
40801GM	<u>Versione disabilitata in mancanza di corrente – Finitura grigia RAL9006</u>
Art. + MEC	Maniglia solo meccanica (es. art. 40600MEC)